

# 現場施工用 LAN-PMCRJ45(C6A) の取付方法

**①部品構成** ※非シールド線は銅テープは使用しません

**②キャップを挿入する**

**③外被を除去する**  
注)心線の絶縁体を傷つけないようカットする

**④十字介在を除去する**  
※各対を分け、撚りを戻す

**⑤心線(橙/緑)を挿入する**

**⑥心線(青/茶)を折り戻す**

**⑦余分な心線を切断する**

**⑧プラグ本体と組み合わせる**

1. プラグ本体のカバーをする
2. キャップを締める

**⑨専用工具PMC-PBB01 (C6A)で圧入しながらキャップを締める**  
※専用工具無しでも締め付け可能

※締め付けはモンキーレンチを使用

注)逆向きに挿入した場合破損する恐れがあります

**⑩保護カバーを取り付け完成**  
※使用しない場合は保護カバーを取付け、端末を保護する

	単線	撚線	ケーブル外径
適用サイズ*	23~26AWG	23~26AWG	7.0~8.5mm